

Wolf® XT El Lambası Şarj Cihazı



- Wolflite® XT Handlamp Charger Bank, tek bir güç kaynağından şarj imkanı sağlar.
- Tek bir güç kaynağından 5 el lambasına kadar enerji verir.
- Montaj ve alan yönetimi çözümleri sunar.
- 100-254VAC bankalama sistemi, kolay şarj etme ve depolama sağlar.
- Wolflite® XT Handlamp serisiyle uyumludur.
- Tek güç kaynağı
- Hızlı ve kolay kurulum
- Hızlı şarj süreleri:
 - XT-50: %90 2 saatte, %100 3 saatte
 - XT-70/75: %90 2.5 saatte, %100 3.5 saatte
 - XT-90: %90 3 saatte, %100 4 saatte
- Montaj seçenekleri: Duvara Montaj, Düz Yüzey, Bulk Head

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN REFERANSI	XT-613	XT-614	XT-615
ÜRÜN TANIMI	XT El Lambası Şarj Cihazı		
EL LAMBASI SAYISI	3	4	5
İZOLE SINIFI	III		
YAPI(KASA)	Termoplastik		
GİRİŞ VOLTAJİ	100-254VAC		
MAKSİMUM AKIM	4.5A	6A	7.5A
ŞARJ SÜRESİ	XT-50: %90 2 saatte, %100 3 saatte XT-70/75: %90 2.5 saatte, %100 3.5 saatte XT-90: %90 3 saatte, %100 4 saatte		
IP KORUMA SINIFI	IP20		
AĞIRLIK (EL LAMBASI HARİÇ)	2.23kg	2.76kg	3.2kg
MONTAJ	Duvara Montaj / Düz Yüzey / Bulk Head		
UYUMLU EL LAMBALARI	XT-50, XT-70, XT-75 & XT-90		



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr